



theMova S360 KNX AP

theMova S360 KNX DE

## Описание

- Пассивный инфракрасный (PIR) KNX датчик движения
- Круглая зона обнаружения с углом обзора 360°, и диаметром Ø 9 м (64 м²)
- Смешанное измерение освещенности: подходит для всех типов ламп, включая светодиодные
- Один канал «Освещение» с одним датчиком освещенности
- Включение/выключение освещения
- «Автоматический» и «Полуавтоматический» режимы управления освещением
- Порог освещенности может быть задан через ETS, шинной телеграммой или пультом
- Автонастройка порога освещенности с помощью пульта
- Функция «Кратковременное присутствие». Автоматическое уменьшение времени задержки отключения в случае кратковременного присутствия
- Отдельный канал «ОВК» с настраиваемыми задержками включения и выключения
- Раздельная блокировка каналов «Освещение» и «ОВК»
- Режим Master/Slave для управления несколькими группами освещения с разными порогами срабатывания по освещенности, но совместным обнаружением присутствия людей
- Работа нескольких датчиков в режиме Master/Slave
- Отправка в шину значения текущей освещенности (для других KNX устройств или для системы визуализации)
- Настраиваемая чувствительность
- Функция «Тест»
- Настройка всех параметров датчика с помощью пультов инженера SendaPro 868-A или theSenda P (опция)

## Выбор приборов

Тип установки	Цвет	Наименование	Артикул
Потолочный, накладной	Белый	theMova S360 KNX AP WH	1039550
	Серый	theMova S360 KNX AP GR	1039551
Потолочный, врезной	Белый	theMova S360 KNX DE WH	1039560
	Серый	theMova S360 KNX DE GR	1039561
Другие цвета по запросу			

## Технические характеристики

	theMova S360 KNX AP	theMova S360 KNX DE
Питание KNX / Токпотребление от шины	Шинное напряжение, прикл. 8 mA (9 mA с включенным светодиодом)	
Рекомендуемая высота установки	2–3,5 м	
Диапазон освещенности	30–3000 lx	
Диапазон задержки отключения (для освещения)	30 с–60 мин	
Диапазон задержки отключения (для ОВК)	10 с–120 мин	
Диапазон задержки включения (для ОВК)	10 с–30 мин/деактивировано	
Рабочая температура окружающей среды	–15 °C ... +50 °C	
Степень защиты	IP 54 (когда установлен)	IP 40 (когда установлен)