

Датчики присутствия и датчики движения

Датчики движения/Прожекторы, Для помещений



Описание

- Пассивный инфракрасный (PIR) датчик движения потолочного монтажа
 - Круглая зона обнаружения с углом 360°, размером Ø 9 м (64 м²)
 - Смешанное измерение освещенности: подходит для всех типов ламп, включая светодиодные
 - Канал А «Освещение»: реле 230 V
 - Настраиваемый порог срабатывания по освещенности с функцией «Автоматическая настройка»
 - Функция «Импульс»
 - Настраиваемая чувствительность
 - Функция «Тест»
 - Заводские настройки (Порог срабатывания по освещенности 300 lux, задержка отключения 10 мин)
 - Для изменения настроек необходим один из следующих пультов:
 - SendoPro 868 A, пульт инженера
 - theSenda P, пульт сервисных служб
 - Для управления освещением вручную используется пульт:
 - theSenda S, пользовательский пульт
- theMova S360-100 AP**
- 1 канал (реле, 230 V)
 - Автоматическое управление освещением
- theMova S360-101 AP**
- 2 канала
 - Автоматическое управление освещением и системами ОВК (Отопление, Вентиляция, Кондиционирование)
 - Канал Н, «ОВК»: реле, «сухие контакты»
 - Настраиваемая задержка отключения

Выбор приборов

Тип установки	Канал	Номинальное напряжение	Цвет корпуса	Наименование	Артикул
Потолочный, врезной	Освещение	230 V AC	Белый	theMova S360-100 AP WH	1030550
			Серый	theMova S360-100 AP GR	1030551
	Освещение ОВК	230 V AC	Белый	theMova S360-101 AP WH	1030555
			Серый	theMova S360-101 AP GR	1030556
Другие цвета по запросу					

Технические характеристики

	theMova S360-100 AP	theMova S360-101 AP
Номинальное напряжение	230 V AC	
Частота тока	50 Hz	
Рекомендуемая высота установки	2–3,5 м	
Собственное энергопотребление	0,5 W	
Диапазон освещенности	30–3000 lx	
Диапазон задержки отключения	10 с–60 мин	
Тип выхода «Освещение»	Реле 230 V/10 A μ-contact	
Лампы накаливания и галогенные	2300 W	
Люминесцентные лампы	1150 VA (cos φ = 0,5)	
LED лампы < 2 W	25 W	
LED лампы > 2 W	70 W	
Макс. ток коммутации («ОВК»)	-	50 W/50 VA
Допустимая температура среды	-15 °C ... +50 °C	
Степень защиты	IP 54 (когда установлен)	