



Особые области применения
Специальные извещатели
Линейные дымовые извещатели

Тип	Номер заказа
FDL241-9	A5Q00002298
	<p>Блок линейного дымового извещателя ASA</p> <p>Извещатель состоит из источника излучения и приемника света. Источник посылает луч инфракрасного излучения, который отражается в обратном направлении (т. е. в сторону источника излучения) отражателем, имеющим форму призмы. Приемник преобразует полученный сигнал инфракрасного излучения в электрический сигнал, который оценивается электроникой с микропроцессорным управлением. Дым, попадающий в область измерения, ослабляет сигнал инфракрасного излучения. Если сигнал остается ослабленным и достигает заданных пороговых значений, извещатель передает на станцию управления сигнал тревоги определенного уровня. Выполняется измерение расстояния для распознавания посторонних блокирующих предметов. Встроенный индикатор тревоги сигнализирует о состоянии тревоги локально. Для разных дистанций предлагаются различные отражатели. Оптика достаточно просто настраивается на отражатель с помощью регулировочного устройства FDLU291. База FDLB291 заказывается отдельно.</p> <p>Рабочее напряжение FDnet/C-NET-> 12... 33 В пост. тока коллективная/традиционная сеть -> 14... 28 В пост. тока</p> <p>Ток покоя 0,8 мА / 0,7 мА</p> <p>Размеры (Ш x В x Т) 135 x 135 x 70 мм</p> <p>Аксессуары DLR1191 Отражатель дальней дистанции DLR1192 Отражатель средней дистанции DLR1193 Отражатель короткой дистанции DLF1191-AA Фильтр короткой дистанции 7-10 м DLF1191-AB Фильтр короткой дистанции 5-8 м DLF1191-AC Фильтр внешнего света DLH1191A Обогреватель извещателя FDLU291 Регулировочное устройство</p>
FDLB291	A5Q00003941
	<p>База для линейного дымового извещателя FDL241-9</p> <p>База представляет собой прочный, усиленный стекловолокном пластиковый корпус, обеспечивающий извещателю необходимую изоляцию при монтаже. База включает в себя клеммы без винтов и шесть кабельных вводов M20 для кабельных сальников.</p> <p>Сечение кабеля 0,2... 1,5 мм² (AWG24... 15)</p> <p>Размеры (Ш x В x Т) 135 x 135 x 45 мм</p> <p>Аксессуары A5Q00004478 Кабельный сальник с резьбой M20</p>